

Reset-Anleitung Tonerkartusche Brother TN 326

MFC-L-8650 CDW

MFC-L-8850 CDW

MFC-L-8850 CDW

MFC-L-9550 CDW

DCP-L-8400 CDN

DCP-L-8450 CDW

Die **folgenden Hinweise** gilt es zu beachten, wenn Sie einen Toner Reset am Drucker durchführen.

- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother meldet den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem resetten
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-326 Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

1. **Schalten** Sie Ihren **Drucker ein**.
2. Wird eine **Fehlermeldung** angezeigt drücken Sie **Abbrechen (X)**.
3. Das **Hauptmenü** wird angezeigt.
4. **Drücken** Sie **Fax** oder **Kopie**. Die **Tastatur** erscheint.
5. **Merken** Sie sich die **Position** der **Sterntaste * -nicht drücken**.
6. **Drücken** Sie die **Home** Taste (Haus).
7. **Öffnen** Sie die **Frontklappe**.
8. **Drücken** Sie nun die **Position**, wo die **Sterntaste*** war **5 Sekunden**.
9. Das **Resetmenü** erscheint.
10. **Wählen** Sie Ihren **Toner aus** und bestätigen Sie. Das **Display** zeigt **Accepted**.
11. **Schließen** Sie die **Frontklappe**.

Damit haben Sie im MFC- und DCP-Gerät den Brother TN-326 Y Toner erfolgreich zurückgesetzt.